



Lampada LED snodata ricaricabile BETA 1838SW con ricarica wireless



La **lampada LED snodata BETA 1838SW** con doppio fascio luminoso, è ricaricabile tramite la funzione wireless charging. Il prodotto è **compatibile con la base di ricarica BETA 1839BRW**.

Caratteristiche tecniche della lampada LED BETA 1838SW



- Doppia emissione luminosa: frontale: LED COB, 3 intensità luminose 250 - 500 -1000 lumen -- spot (testa) LED SMD, 200 Lumen
- Batteria ricaricabile 3.6V 3.350mAh Li-ion
- 2 modalità di ricarica: base wireless 1839BRW -- alimentatore con attacco USB-C
- Tempo di ricarica: 6.5h con base ricarica wireless -- 4.5h con alimentatore
- Autonomia: frontale 3-5h -- spot (testa) 7h
- Indicatore livello di batteria a 3 LED
- Base orientabile a 180°
- Corpo in gomma antiscivolo
- Doppio gancio orientabile
- Magneti su base e retro
- Classe di protezione: IP65 - IK07
- Peso: 220 g
- Garanzia: 24 mesi